



PAL-4

LINTERNA DE SEGURIDAD SENSOR-X RECARGABLE

DESCRIPCIÓN

Linterna manos libres Sensor-X con sistema de recarga rápida USB. Cuenta con tecnología de sensor control para encendido y apagado. Posee 3 modos de luz blanca y 2 de luz roja.

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con una innovadora tecnología de sensor control para encendido y apagado mediante el movimiento de la mano.
- Cuenta con una potencia lumínica de 110 lumens y carga rápida de 2,5 horas cuando la linterna esta completamente descargada.
- Posee tres modos en luz blanca incorporando opción estroboscópica para emergencias.
- Posee dos modos de luz roja incorporando opción estroboscópico para emergencias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material ABS	
Potencia lumínica	110 lumens
Peso	74 gramos
Tamaño	60 x 40 x 35 mm
Tiempo de trabajo	4 a 20 horas
Tiempo de cargo	2,5 horas
Batería	Li-polymer (3,7V / 1.200 mAh).
Característica:	Sensor de control USB recargable.



INCLUYE CABLE USB



DISEÑO INTEGRADO DE:

LUZ ROJA

+

LUZ BLANCA

+

SENSOR



BOTÓN BLANCO/ROJO

SENSOR DE ENCENDIDO/APAGADO



RECEPTOR DEL SENSOR

LUZ BLANCA

LUZ ROJA

PUERTO DE CARGA USB E
INDICADOR LED DE CARGA

SECUENCIA DE MODO DE LUZ

BOTÓN BLANCO / ROJO

Ciclo entre LED blancos y rojos al mantener presionado el botón durante 3 segundos

MODOS DE LUZ BLANCA

1er Click	Blanco Máx.	4 horas
2do Click	Blanco ahorro	10 horas
3er Click	Blanco Estrobos.	20 horas
4to Click	Apagado (Desactiva luz blanca)	

MODOS DE LUZ ROJA

1er Click	Rojo Encendido	> 40 horas
2do Click	Rojo Estroboscópico	> 80 horas

Botón de encendido / apagado del sensor

1er Click Blanco Máximo
Permite que el LED blanco se encienda / apague moviendo la mano delante del faro.

2do Click.
Sensor desactivado:
Desactiva el sensor de movimiento.

LED AZUL Cuando está activado.

INSTRUCCIONES DE CARGA

- PASO 1** Inserte el extremo micro USB del cable en el puerto de carga en la parte inferior de la linterna.
- PASO 2** Inserta el USB normal en una fuente de poder comenzar la carga. Un LED rojo indica la carga.
- PASO 3** La carga finaliza cuando la luz indicadora del LED se ilumina en verde. Desconecta el cable

RECOMENDACIONES DE CARGA

- Lámpara de cabeza USB totalmente recargable, por lo que no es necesario comprar ninguna batería.
- Con solo 2,5 horas de carga, el faro puede proporcionar hasta 20 horas de luz constante.
- Las baterías vienen cargadas al 80-90%, por lo que se pueden usar de inmediato, sin embargo, se recomienda que cargue completamente la batería cuando la reciba.
- Intenta cargar la batería antes de que esté completamente descargada.
- Una vez que esté completamente cargada, asegúrese de desconectar el cable de carga USB.
- Mantenga la batería alejada de temperaturas extremas, especialmente del calor.
- No intente apagar el compartimento de la batería.